



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

Anleitung

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.video1one.de

Stand: Januar 2019

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das AHD-Signal (z.B. Kamera) mit dem Anschluss „AHD IN“ an dem Konverter.
2. Verbinden Sie den Konverter über „HDMI“ mit einem Monitor.
3. Schließen Sie das Netzteil am Konverter an.
4. Wenn die LEDs „P“ und „I“ leuchten, befindet sich der Konverter im Betrieb.

WICHTIG:

Falls Ihr Monitor noch kein Bild darstellt, überprüfen Sie bitte zunächst die folgenden Dinge:

1. Prüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob der Monitor auf das HDMI-Eingangssignal eingestellt ist
3. Prüfen Sie, ob alle Kabel funktionsfähig und korrekt angeschlossen ist.

Der Konverter unterstützt verschiedene Signale. Um das Signal zu wechseln, betätigen Sie die Taste „OUT SW“ am Konverter.

Normalerweise wird dabei das Bildschirmmenü für drei Sekunden eingeblendet, nachdem das Format gewechselt ist. Die Einstellung wird gespeichert, nachdem die Einblendung wieder verschwunden ist. Diese Einstellung wird auch für einen späteren Neustart gespeichert und übernommen.

StatusLEDs:

- LED „I“: AHD-Signal
- LED „P“: Spannung

Anschlüsse



Technische Daten

Allgemeine Daten		VO-AHD2.0-HDMI
Eingangssignal	SD / 720p25 / 720p30 / 1080p25 / 1080p30	
Ausgangssignal	480i60 / 576i50 / 720i60 / 1080i50 / 1080i60 / 1080p25 / 1080p30 / 1080p50 / 1080p60	
Status-LES	rot: Spannung grün: Signal	
Verstärker	Verstärker-Funktion für AHD-Signal über AHD-Ausgang	
Standards	HDMI 1.4 Standard HDCP 1.2 Protokoll CEC-Unterstützung	
Anschlüsse		
Spannung	2.1mm DC-Buchse	
AHD In	1 x BNC (AHD)	
AHD Out (Loop)	1 x BNC (AHD)	
HDMI	1 x HDMI	
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung	5-24V DC	
Stromverbrauch	620mA (5V DC)	
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur	0°C bis +60°C	
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% (nicht kondensierend)	
Zertifizierungen	CE, RoHS konform	
Abmessungen	110x25x116 mm (BxHxT)	
Gewicht	240 g	

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: _____

Tel: _____

Mobil: _____

Fax: _____

Email: _____

Notizen

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

www.video1one.de