Für Richtige Sicherheit FRS

GV-JOYSTICK V3

- **Steuerung von PTZ-Kameras**
- **Neigen, Schwenken und Zommen**
- **HID-kompatibel**

PTZ USB

Produktbeschreibung

Der GV-Joystick bietet volle Steuerung von PTZ Kameras auf GV-System. Er unterstützt hochpräzise PTZ-Steuerung so wie Neigen, Schwenken und Zoomen.

Kompatible Geräte / Software

- GV-VMS V17.4.8 / V18.3.5 oder höher
- GV-NVR V8.9.1A oder höher
- GV-Center V2 V18.4.1 oder höher
- GV-Control Center V4.2.1 oder höher
- GV-SNVR0412 (FW V1.2.4 oder höher) / GV-SNVR0812 (FW V1.2.7 oder höher)
- GV-Edge Recording Manager (Windows Version) V2.3.0 oder höher

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-JOYSTICK V3
Unterstützte Betriebssysteme	64-bit Windows 11 / 10 / 7 / Server 2016 / Server 2019
HID	wird unterstützt
Funktionstasten	8 Tasten (Tasten 7 und 8 nicht belegt)
Anschlüsse	
USB	USB 2.0 (treiberlos, Plug & Play)
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	5V DC (über USB)
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	-25°C bis +60°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5%~95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	
Abmessungen	120x94x157 mm (BxHxT)
Gewicht	600 g

Stand: Juni 2025
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de