

KASSE-EU35SET

- Ein- und Unterbaukasse EX35
- Elektrische Auslösung
- Codetastatur
- Überfallmeldung über Codeeingabe mit gleichzeitiger Öffnung der Schublade möglich
- Potentialfreier Wechselkontakt
- Schublade mit lackierter Stahlblende
- Zylinderschloss



Inklusive

- Systemnetzteil

Produktbeschreibung

Die modifizierte Kasse EX35 von Mogler ist mit einer Codetastatur ausgestattet. Die Schublade öffnet sich erst nach Eingabe eines Codes.

Eine Kasse, die unbemerkt einen Überfallalarm auslöst:

Bei einem Überfall gibt der Kassierer einen anderen Code ein. Dieser öffnet auch die Schublade, löst jedoch gleichzeitig unbemerkt eine Überfallmeldung aus (potentialfreier Wechselkontakt zum Anschluss an eine EMA). Die Kasse kann als Ein- oder Unterbaukasse verwendet werden.

Codetastatur mit Hintergrundbeleuchtung



Die Zifferntasten der Codetastatur sind mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sodass die Kasse auch ideal bei schwachen Lichtverhältnissen, wie zum Beispiel in Spielotheken, eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Allgemeine Daten	KASSE-EU35SET
Bestellnummer	320 51 100
Bauart	Ein- und Unterbaukasse
Auslösung	elektrisch
Fächer	
Scheinfächer	6x
Zählbretteinsatz	KE 35-1
Einzel Münzbehälter	2x2,00€, 1x1,00€, 1x0,50€, 1x0,20€, 1x0,10€
Codetastatur	
Hintergrundbeleuchtung	Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Benutzercodes	99 (0 bis 8 Ziffern)
Sicherheitsfunktionen	EEPROM zur Vermeidung von Datenverlust bei Stromausfall
Schutzart	IP65
Anschlüsse	
Kontaktschaltung	Potentialfreier Wechselkontakt
BNC	Anschlussmöglichkeit für BNC-Stecker
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12 - 24V DC
Stromverbrauch	400 - 800 mA
Sonstiges	
Abmessungen	354x111x325 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 11 kg